## Procedura aktualizacji systemu - Allview Viva i10G

Zalety aktualizacji systemu:

- aktualizacja systemu operacyjnego z Androida 4.2.2 Jelly Bean do Androida 4.4.2 KitKat;
- nowy interfejs w menu Ustawienia;
- naprawa kilku drobnych błędów;
- aktualizacja APN;
- bardziej efektywne zarządzanie zasobami (lepsza autonomia);

• dodanie nowych aplikacji i możliwości (np. drukowanie, program do aktualizacji systemu online).

*UWAGA!* Akumulator tabletu musi być w pełni naładowany przed rozpoczęciem procedury!

**WWAGA!** Proszę nie zatrzymywać w żadnym wypadku procesu aktualizacji.

Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest realizowana na własną odpowiedzialność.

Aby zaktualizować wersję oprogramowania tabletu Allview Viva i10G, konieczne jest wykonanie następujących kroków:

1. Pobranie pliku aktualizacji.

Pobierz plik Update\_Viva\_i10G\_31.10.2014.zip na komputer lub laptop i rozpakuj.

2. Instalacja sterowników Intel.

Zainstaluj sterowniki w następującej kolejności: iSocUSB-Driver-Setup-1.0.5.exe i IntelAndroidDrvSetup1.4.3.exe (w przypadku systemu Windows, zainstaluj również plik NetFramework\_3. 5\_full.exe).

3. Program instalacji.

Zainstaluj program Manufacturing Flash Tool.exe. Skopiuj plik CUSTOM\_CONFIG.INI z folderu do katalogu narzędzi: C: Program FilesIntel arzędzia Flash Manufacturing.

Otwórz narzędzie Manufacturing Flash Tool.exe i ustaw w następujący sposób: "Plik" -> "Ustawienia" -> "Właściwości ogólne" -> "Urządzenia SOC" -> "VID" -> "wpisz 8087" -> "PID "-> wpisz "0A65 "->" OK

Manufacturing Flash Tool 6.0.30	50.00	diverse internal	Barbard Street	And in case of the local division in which the local division in t	contra and and and and and and and and and an
File Help					
1 Open					
Settings_ 2					_
Remove completed desires					
Print flash file cmds					
Evit					
					6
Status Messages					1911
10/31/14 12:01:57.355 INFO : Menufactur: 10/31/14 12:01:57.455 INFO : Loading set	ing Flash Tool V 4.0.30 (build) ttings from C:/ProgramData/INTE	on Fri Nov 22 17:54: L/Hanufacturing Flas	os MST 2013) h Teol.imi		
10/31/14 12:01:57.405 INFO : Using Qt vv 10/31/14 12:01:57.405 INFO : Using XF0TH	ersion: 4.0.1 C version: 1.4.3.59				
10/01/14 12:01:57.828 NAMENING Please selv	ert a diash file				
					Save logs Clear logs

General proper bes	ash params		
VID 8087		2 PID DA65	
Android devices			
VID 8087		PID 09EF	
<ul> <li>Display statistics</li> <li>Save statistics</li> </ul>	statistic file C:/Users/Ra	azvan/mfgft-stats.csv	
			Restore default

## 4. Aktualizacja oprogramowania.

Kliknij na opcję "Plik" -> "Otwórz" i wybierz plik flash.xml z folderu SW\_Viva\_i10G\_KitKat\_31.10.2014 -> "Otwórz"

Manufacturing Flash Tool 6.0.30		Name about	treas Balley	
File Help				
Open- 2				
Settings				
Remove completed devices				
Print flash file cmds				
ta)				
- UR				
Status Messages				
10/31/14 12:01:57.355 INF 10/31/14 12:01:57.455 INF	3 : Namufecturing Flash Tool : Loading settings from C:	V 6.0.30 (build on Fri Nov 2 /ProgramDate/INTEL/Manufactur	2 17:56:05 MET 2013) ring Flash Tool.ini	-
10/31/14 12:01:57.405 INF	0 : Using Qt Version: 4.8.1	1.63		
10/01/14/10:00107/408 0000	RTND: Plasse swlett a flash fi	Le		
10/31/14 12:03:10.075 INP	0 FlashState saves the log	s into C:/Users/Razvan/mfgft-	85458.08V	
				*
а.				*
				Save logs Clear logs

d Info:			
Choose flash file			
G	lpd + SW_Viva_006_KitKat_31.10.2	1014 • 4; Search SW, Vice, 200, KitKor, J., P	
Organize • M	lew folder	# • D •	
📕 360381 CE	* Name	Date modified Type	
Deblocari	m flash 1	10/15/2014 11:29	
El mini_0200	11		
😹 Flash Tool			
Scheme eler	41.		
¥ 67			
👗 HB			
FILO	4		
SW_Viva_I7_	CH CH		
📕 Telefon			
Update_Viva	,4 E		
us Mesa	um = 4		
/31/1-	File name:	• [".sip;"and •] [2013)	
/31/1		2 Open Cancel	
131/1			
/31/14 12:03:10.075 IN	70 : FlashState saves the	logs into C:/Users/Razvan/mdgft-stats.csv	

Po prawidłowym wybraniu pliku z linii komunikatów statusowych, otrzymasz komunikat "Gotowy do aktualizacji".

Manufacturing Flash Tool 6.0.30	-	-	-	(mage)	Same .		And in case of the local division of the	- 0 X
File Help								
Build Info: system - byt_t_find8 ( C:/	osers/Razvan/Desktop/Up	date_Viva_i10G_KHKat_31	10.2014/SW_V	wa_i10G_KRK	at_31.10.2014/	(flash.xml)		
Devices								
								-
Status Messages								-
10/31/14 13:08:03.481 INFO 10/31/14 13:08:03.481 INFO	: Manufacturing Flash : Loading settings fr	Tool V 6.0.30 (build on C:/ProgramDate/INT	on Fri Nov 2 EL/Manufactur	2 17:56:05 ing Flash T	MST 2018) col.ini			1
10/31/14 13:08:03.471 IMPO 10/31/14 13:08:03.471 IMPO	: Using Qt version: 4 : Using XFSTM version	.8.1		1.27202003				
10/81/14 13:08:08.871 #Lar(# 10/91/14 13:08:08.340 INFO	Loading Flash file	th file.	top/Update Vi	va 1100 Kis	Mat 31.10.20	14/BR VLV	1100 KitKat 31.10.2014/flash.xm	1)
10/31/14 13:08:08.340 INTO 10/31/14 13:08:08.340 INTO	: GD_Flag is set to 0   Ready to flash!	w80000045			_	_		
0								-
*								*
							Save logs	Clear loga

## **W** Upewnij się, że tablet jest wyłączony.

Naciśnij w tym samym czasie przyciski "Power", "Volume" i "Volume +" aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat: "Viva i10G", a następnie podłącz gniazdo microUSB do tabletu.



Narzędzie automatycznie wykryje urządzenie. Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie i będzie znajdować się na pasku stanu. Tablet włączy się w trybie DroidBoot:

4 Help	The second second second second
uld Info system - byt t ffrd8 ( C/Users/Razyan/Deskton/Undate Viva 1105 KHKat 31.10.2014/SW Viva 1105 KHKat 31.10.2014/Bash	void )
and the street, At One ( description in consistency of the Description Constraints and the Description Constraints and the Con	
evices	
0/0/7 #0: B0% Tableout - Start System Cl. 21 10 2014/59/ Viva 100 K/KAr 31 10 2014/59/	stem inst*
	and the second se
atus Messages	
ahus Messages	
abs Messages 10/31/14 12:16:29.506 INTO : Port 0/0/7 #0: Flashing OS 10/31/14 12:16:29.506 INTO : Port 0/0/7 #0: Flashing OS	
ahis Messages 10/31/14 12:16:29.806 INFO : Port 0/0/7 #0: Flashing OS 10/31/14 12:16:29.806 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF9D3E092 oem write_osip_header 10/31/14 12:17:08.855 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF9D3E092 oem start particioning	
ahis Messages 0/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 #0: Tlashing OS 0/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 cem write_osip_hesder 0/31/14 12:17:06.855 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 flash/tmp/partition.tbl "C:	
abs Messages 0/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 80: Flashing OB 0/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF8D3E092 cem write_osip_header 0/31/14 12:17:05.855 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 cem star_paritioning 10/31/14 12:17:07.467 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 cem star_paritioning 10/31/14 12:17:07.467 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 flash /tmp/partition.tbl "C: 0/34/14 12:17:00 Notes VisualD6 KiteFata 51.10.2014/SW Yiva 100 KitEFat 51.10.2014/partition.tbl"	
aks Messages 10/31/14 12:16:29.806 INFO : Port 0/0/7 #0: Flashing OS 10/31/14 12:16:29.806 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF9D3E092 oem write_osip_header 10/31/14 12:17:08.855 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF9D3E092 oem start_partition.tbl 10/31/14 12:17:07.467 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF9D3E092 flash /tmp/partition.tbl *C: Umers/Rarvan/beatop/Update_Viva_1100_KirKat_31.10.2014/15_Viva_1100_KirKat_31.10.2014/partition.tbl*	
abs Messages 0/31/14 12:16:29.506 INFO : Fost 0/0/7 #0: Flashing 0E 0/31/14 12:17:62.9.506 INFO : Fost 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 oem vrite_osip_hesder 0/31/14 12:17:05.855 INFO : Fost 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 dem start_partition.tbl "C: 0/31/14 12:17:07.467 INFO :: Post 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 flash /tmp/pertition.tbl "C: 0/31/14 12:17:10.692 INFO :: Fost 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 flash /tmp/pertition.tbl "C: 0/31/14 12:17:10.092 INFO :: Fost 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase data	
abs Messages 10/31/14 12:16:29.506 INFD : Port 0/0/7 80: flashing 05 10/31/14 12:15:629.506 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 oem write_osip_header 10/31/14 12:17:06.855 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 oem star_partitioning 10/31/14 12:17:07.467 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 flash /tmp/partition.tbl "C: 10/31/14 12:17:10.082 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 flash /tmp/partition.tbl" 10/31/14 12:17:10.082 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 com partition /tmp/partition.tbl 10/31/14 12:17:10.082 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 com partition /tmp/partition.tbl 10/31/14 12:17:13.582 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF9D3E092 com partition /tmp/partition.tbl	
ahis Messages 0/31/14 12:16:29.506 INFD : Port 0/0/7 #0: Tlashing OS 0/31/14 12:16:29.506 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboor = BaytrailF9D3E092 oem vrite_osip_hesder 0/31/14 12:17:07.46.75 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboor = BaytrailF9D3E092 flash.tmp/partition.tbl "C: Umers/Barvan/Destrop/Update_Vive_1100 FirExa 31.10.2014/5W Vive_1100 XitXe 31.10.2014/sprition.tbl" 0/31/14 12:17:10.462 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboor = BaytrailF9D3E092 dest tmp/partition.tbl" 0/31/14 12:17:10.082 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboor = BaytrailF9D3E092 erase data 0/31/14 12:17:12.562 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboor = BaytrailF9D3E092 erase data 0/31/14 12:15:15.9.540 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboor = BaytrailF9D3E092 erase data	
abs Messages 0/31/14 12:16:29.506 INFD : Port 0/0/7 80: Flashing OE 0/31/14 12:15:629.506 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 oem write_osip_hesder 0/31/14 12:17:05.855 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 dem start_partition.cbl "C: 0/31/14 12:17:05.052 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 dissh /tmp/partition.cbl "C: 0/31/14 12:17:10.002 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 dissh /tmp/partition.cbl "C: 0/31/14 12:17:10.002 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 emertion /tmp/partition.tbl 0/31/14 12:17:12.582 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 emertion /tmp/partition.tbl 0/31/14 12:19:15.160 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 emertion /tmp/partition.tbl 0/31/14 12:19:15.160 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 emertion /tmp/partition.tbl 0/31/14 12:19:15.160 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 emertion /tmp/partition.tbl 0/31/14 12:19:15.160 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 emertion /tmp/partition.tbl 0/31/14 12:19:15.160 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot =s BaytrailF5D3E092 emertion /tmp/partition.tbl	
ahis Messages 10/31/14 12:16:29.804 INTO : Port 0/0/7 #0: Flashing OS 10/31/14 12:16:29.804 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 oem write_osip_hesder 0/31/14 12:17:07.467 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 flash.tmp/partition.tbl "C: (Jesers/Rarvan/Destrop/Update_Vive_IIOG_KitKar 31.10.2014/ME_Vive_IIOG_KitKar 31.10.2014/partition.tbl" 0/31/14 12:17:10.462 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 flash.tmp/partition.tbl" (Jesers/Rarvan/Destrop/Update_Vive_IIOG_KitKar 31.10.2014/ME_Vive_IIOG_KitKar 31.10.2014/partition.tbl" 0/31/14 12:17:10.062 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 emastelion /tmp/partition.tbl 0/31/14 12:17:12.862 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase data 0/31/14 12:15:35.8.40 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:12:13:15.160 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:12:10:20.61 F0 : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:00.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:20:00.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:20:00.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:20:00.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:20:00.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:20:00.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:20:00.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:20:00.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:00:01.677 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:00:01.677 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:00:01.677 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/31/14 12:00:01.677 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF9D3E092 erase onthe 0/3	
abs Messages 0/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 #0: Flashboot == BaytrailF5D3E092 oem vrite_osip_hesder 0/31/14 12:17:05.855 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 oem start_partition.tbl "C: 0/31/14 12:17:05.855 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 flash /tmp/pertition.tbl "C: 0/31/14 12:17:07.467 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 flash /tmp/pertition.tbl "C: 0/31/14 12:17:10.092 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 flash /tmp/pertition.tbl" 0/31/14 12:17:12.582 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase data 0/31/14 12:15:15.160 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase system 0/31/14 12:15:15.160 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase system 0/31/14 12:15:13.940 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase system 0/31/14 12:13:03.940 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase cache 0/31/14 12:120:02.1677 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase system 0/31/14 12:120:02.1677 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase system 0/31/14 12:120:02.1677 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase system 0/31/14 12:120:02.1677 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase fast 0/31/14 12:120:02.1677 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase fast 0/31/14 12:120:02.1677 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase fast 0/31/14 12:120:02.1677 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase fast 0/31/14 12:120:02.1677 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot == BaytrailF5D3E092 erase fast part == Bayta	
ahis Messages 10/31/14 12:16:19.504 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 oem write_osip_header 10/31/14 12:15:08.855 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 oem write_osip_header 10/31/14 12:17:07.467 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 flash.tmp/partition.tbl "C: USarrAszvan\Desktop\Dpdate_Vive_IIOg_KitKar_31.10.2014/M=Vive_IIO202 flash.tmp/partition.tbl" 10/31/14 12:17:10.462 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 flash.tmp/partition.tbl" 10/31/14 12:17:10.062 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 emsettion.tbl" 10/31/14 12:17:10.062 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 emse data 10/31/14 12:15:15:160 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase data 10/31/14 12:13:30:3.460 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase cache 10/31/14 12:12:00:0.400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase cache 10/31/14 12:20:00.400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase cache 10/31/14 12:20:00:400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase cache 10/31/14 12:20:00:400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase cache 10/31/14 12:20:00:400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/14 12:20:00:400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase cache 10/31/14 12:20:00:400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/14 12:20:00:400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/14 12:20:00:400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/14 12:20:00:400 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/14 12:20:00:170 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/14 12:20:00:00 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/14 12:20:00:00 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/14 12:20:00:00 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailFD3E092 erase factor 10/31/1	
abs Messages 0/31/14 12:16:29.806 INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF9D3E092 oem vrite_osip_header 0/31/14 12:16:29.806 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 oem vrite_osip_header 0/31/14 12:17:08.855 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 flash /tmp/partition.tbl "C: Upsers/Barvan/Desktop/Update_Viva_iIOG_KirKat_31.10.2014\fsW_Viva_iIOG_KirKat_31.10.2014\partition.tbl" 0/31/14 12:17:10.612 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 flash /tmp/partition.tbl" 0/31/14 12:17:10.612 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase system 0/31/14 12:15:19.54.60 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase system 0/31/14 12:15:19.54.60 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase system 0/31/14 12:15:19.54.60 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase system 0/31/14 12:20:00.400 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.677 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:1.677 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:4.77 INFD : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF9D3E092 erase cache 0/31/14 12:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20	
abs Messages 10/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 #0: Flashing OB 10/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 oem write_osip_hesder 10/31/14 12:17:05.855 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 dem start_partition.tbl "C: 10/31/14 12:17:05.052 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 dem start_partition.tbl "C: 10/31/14 12:17:05.052 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 dem start_partition.tbl "C: 10/31/14 12:17:10.052 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase data 10/31/14 12:17:12.582 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase data 10/31/14 12:19:15.160 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:19:35.160 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase softe 10/31/14 12:19:35.160 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase softe 10/31/14 12:19:102.01FO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase softe 10/31/14 12:10:00.11FO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase softe 10/31/14 12:10:00.11FO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase softe 10/31/14 12:10:00.11FO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase softe 10/31/14 12:10:00.11FO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:10:00.41.781 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:10:00.41.781 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:10:00.41.583 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:21:00.45.58 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:21:00.45.58 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:21:00.45.58 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:21:00.45.58 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:21:00.45.58 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:21:00	
aks Messages 10/31/14 12:16:13.504 INTO : Port 0/0/7 #0: Flashing OS 10/31/14 12:16:13.504 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 cem vrite_osip_hesder 10/31/14 12:17:07.467 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 cem star_parition.tbl "C: 10/31/14 12:17:07.467 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 cem star_parition.tbl "C: 10/31/14 12:17:10.462 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 cem partition.tbl" 10/31/14 12:17:10.462 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase data 10/31/14 12:17:10.462 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase data 10/31/14 12:15:13:40.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase system 10/31/14 12:15:13:40.400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase system 10/31/14 12:10:01.477 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase cehe 10/31/14 12:20:01.0400 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase cehe 10/31/14 12:20:01.4781 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.678 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase cehe 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fasto 10/31/14 12:20:01.681 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase fastory 10/31/14 12:21:00.781 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 flash fastboot "C: 10#eravAbawanDbektop(Dpdate_Vvs_100_KtVac_31.1	
abs Messages 10/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailF503E092 oem vrite_osip_hesder 10/31/14 12:16:29.506 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 oem vrite_osip_hesder 10/31/14 12:17:05.855 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 flash /tmp/pertition.tbl "C: 10/31/14 12:17:05.855 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 flash /tmp/pertition.tbl "C: 10/31/14 12:17:10.692 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 flash /tmp/pertition.tbl "C: 10/31/14 12:17:12.582 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:17:12.582 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:15:15.160 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:15:15.160 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:10:13.187 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:10:13.187 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fasto 10/31/14 12:20:03.167 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:20:03.187 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:20:03.187 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:20:04.178 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastor 10/31/14 12:21:04.187.81 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastory 10/31/14 12:21:04.187.81 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastory 10/31/14 12:21:04.187.81 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastory 10/31/14 12:21:04.197.81 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastory 10/31/14 12:21:04.197.81 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastory 10/31/14 12:21:04.197.81 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastory 10/31/14 12:21:04.197.81 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF503E092 erase fastory 10/31/14 12:21:04.197.81 INFO : Port 0/0/7 #0:	
aks Messages 10/31/14 12:16:29.504 INFD : Port 0/0/7 #0: Flashing OB 10/31/14 12:16:29.504 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 oem write_osip_header 10/31/14 12:17:07.467 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 doem star_parition.cbl "C: 10/31/14 12:17:07.467 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 flash.tmp/parition.cbl" 10/31/14 12:17:10.042 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 flash.tmp/parition.tbl" 10/31/14 12:17:10.042 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense fast 10/31/14 12:17:10.042 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense data 10/31/14 12:15:15.160 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense data 10/31/14 12:15:10:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense data 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense data 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense data 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense data 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense config 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0:0.1670 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0.5070 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0.5070 INFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E092 ense factory 10/31/14 12:10:0.5070 JINFD : Port 0/0/7 #0: fastboot =s BaytrailF93E002 ense factory 10/31/14 12:10:0.5070 INFD : Port	
abs Messages 20/3/14 12:16:29.006 INFO : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 oem vrite_osip_header 20/3/14 12:16:29.006 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 oem vrite_osip_header 20/3/14 12:17:07.467 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 oem start_partition.dbl 20/3/14 12:17:07.467 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 flash /rep/partition.tbl 20/3/14 12:17:07.467 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 flash /rep/partition.tbl 20/3/14 12:17:10.482 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 flash /rep/partition.tbl 20/3/14 12:17:10.482 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 20/3/14 12:15:19.540 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 20/3/14 12:15:19.540 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 20/3/14 12:20:20.400 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase system 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 erase flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 flag 20/3/14 12:20:20.4107 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 flag 20/3/14 12:20:20.4108 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 flag 20/3/14 12:20:20.4108 INFO : Port 0/0/7 80: fastboot = BaytrailF503E092 flag 20/3/14 12:20:008 INFO : Port 0/0/7 80: fastbo	
abs Messages 10/31/14 12:16:29.006 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 oem vrite_osip_hesder 10/31/14 12:16:29.006 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 oem vrite_osip_hesder 10/31/14 12:17:00.085 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 flash /tmp/pertition.tbl "C: 10/31/14 12:17:10.082 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 oem start_partition.tbl "C: 10/31/14 12:17:10.082 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:17:10.082 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:17:10.082 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:19:15.160 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:19:15.9.400 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:20:00.0400 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:20:01.07 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:20:01.07 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:20:01.07 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:20:01.07 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:20:01.07 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:21:00.05 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:21:00.57 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:21:00.57 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emseadate 10/31/14 12:21:00.57 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 emset flash flashboot ~C: 10/31/14 12:21:00.57 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFB03E092 effash flashboot ~C: 10/31/14 12:21:00.57 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFD03E092 flash flashboot ~C: 10/31/14 12:21:10.57 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFD03E092 flash flashboot ~C: 10/31/14 12:21:10.57 INFO : Port 0/0/7 #0: flashboot = BaytrailFD03E092 flash system	
aks Messages 10/31/14 12:14:29.804 INTO : Port 0/0/7 #0: Flashing OS 10/31/14 12:15:29.804 INTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 oem vrite_osip_hesder 10/31/14 12:15:07.64.85 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 flash.tmp/partition.tbl "C: 10/31/14 12:17:10.46.71 NTO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 flash.tmp/partition.tbl" 10/31/14 12:17:10.45.45 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 flash.tmp/partition.tbl" 10/31/14 12:17:10.45.45 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:17:12.582 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:15:19.9.40 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:15:19.9.40 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:10:10.477 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:20:01.478 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:20:01.478 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:20:01.478 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:20:01.478 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase dats 10/31/14 12:20:01.478 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:20:01.68 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:20:01.878 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:20:01.878 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:20:01.878 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:21:100.873 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:21:100.873 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:21:100.873 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:21:100.873 INFO : Port 0/0/7 #0: fastboot = BaytrailF903E092 erase factory 10/31/14 12:21:100.873 INFO : Po	
abs Messages 10/31/14 12:16:29.006 1NFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 oem vrite_osip_header 10/31/14 12:16:29.006 INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 oem vrite_osip_header 10/31/14 12:17:07.66: THFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 oem start_parition.ndp 10/31/14 12:17:07.66: THFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 flash temp/sprition.tbl" 10/31/14 12:17:07.66: THFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 flash temp/sprition.tbl" 10/31/14 12:17:12.68: SINT : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 flash temp/sprition.tbl" 10/31/14 12:17:12.68: SINT : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:15:15.160 INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:15:15.5.160 INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:20:00.400 INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:20:00.400 INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase system 10/31/14 12:20:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase flash 10/31/14 12:20:02.08: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase config 10/31/14 12:20:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase flash 10/31/14 12:20:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase flash flashboot = C 10/31/14 12:20:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase flash flashboot = C 10/31/14 12:21:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase flash flashboot = C 10/31/14 12:21:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase flash flashboot = C 10/31/14 12:21:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 erase flash flashboot = C 10/31/14 12:21:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 flash flashboot = C 10/31/14 12:21:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = BaytrailF503E092 flash flashbodt = C 10/31/14 12:21:01.68: INFD : Port 0/0/7 80: flashboot = Baytra	Save loss



Zakończenie aktualizacji oprogramowania zostanie wyświetlone na ekranie w zależności od stanu, tak jak na obrazku poniżej:

uild Info: system - byt_t_ffr	rd8 ( C:/Users/Razvan/De	sktop/Update_Viva_i10G_KitKat_31.10.2	014/SW_Viva_i10G_KitKat_31.10.2014/flash.s	cml )
vices				
0/0/7 #0:	100%	Doard successfully flashed		
tus Messages				
tus Messages 5/31/14 12:19:15.160	INFO : Port 0/0/7	#0: fastboot -= BaytrallF903E03	arase system	
tus Messages 9/31/14 12:19:15.160 9/31/14 12:19:39.340	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7	<pre>#0: fastboot -# Baytrall700300; #0: fastboot -# Baytrall700300; #0: fastboot -# Baytrall790300;</pre>	2 erase system 2 erase cache	
hus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:39.340 0/31/14 12:20:00.400	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7	<pre>#0: fatbos -= Baytail790203; #0: fatbos -= Baytail790203; #0: fatbos -= Baytail790203; #0: fatbos -= Baytail790203;</pre>	2 erase system 2 erase cache 2 erase config	
hus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:35.340 3/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:21.477	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7	<pre>80: fastboot -= Baytrall790200; 80: fastboot -= Baytrall790200; 80: fastboot -= Baytrall790300; 80: fastboot -= Baytrall790300; 80: fastboot -= Baytrall790300;</pre>	2 erase system erase cache 2 erase config 2 erase logs	
hus Messages 0/31/14 12:15:15.160 0/31/14 12:15:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:21.477 0/31/14 12:20:21.477 0/31/14 12:20:21.01	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7	<pre>\$0: fatboot -= Baytrail790303; \$0: fatboot -= Baytrail790303;</pre>	erase system erase cache erase config erase logs erase fectory	
Aus Messages 0/31/14 12:19:15.140 0/31/14 12:19:30.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:21.477 0/31/14 12:20:41.781 0/31/14 12:21:04.658	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7	<pre>80: fastboot == Baytrail7903009 80: fastboot == Baytrail7903009</pre>	2 erase system 2 erase coche 2 erase config 2 erase logs 2 erase factory 2 cem stop_partitioning 2 flash facthorn TC:	
hus Messages 0/31/14 12:15:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:01.400 0/31/14 12:20:04.781 0/31/14 12:21:00.063 0/31/14 12:21:00.583 0/31/14 12:21:00.583	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Dotte Vive 100 First	<pre>#0: fastboot -= Baytrail7903009; #0: fastboot -= Baytrail7903009; #0: fastboot -= Baytrail790300; #0: fastboot -= Baytrail7903009; #0: fastboot -= Baytrail7903009;</pre>	2 erase system 2 erase cache 2 erase config 2 erase logs 2 erase factory 3 cem stop partitioning 4 flash fastboot "C: 31.10.2014/docidboot imm"	
Hus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:39.340 0/31/14 12:20:20.400 0/31/14 12:20:21.677 0/31/14 12:20:21.677 0/31/14 12:21:00.526 0/31/14 12:21:00.575 0/31/14 12:22:00.575 DestroyTation 2016	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Port 0/0/7 Port 0/0/7	<pre>60: fastboot -= Baytrail7903009 80: fastboot -= Baytrail7903009 81: 10.2014/NW YAVE_100C KitKa 80: fastboot -= Baytrail7903009</pre>	<pre>ersse system ersse coche ersse config ersse logs ersse factory com stop_partitioning flash factboot "C: 31.10.2014/dtoidboot.img" flash recovery "C:</pre>	
Mus Messages 0/31/14 12:19:15.140 0/31/14 12:19:39.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:02.1477 0/31/14 12:20:04.701 0/31/14 12:21:02.053 0/31/14 12:21:04.526 0/31/14 12:21:00.873 0/31/14 12:21:00.873	INFO : Dots 0/0/7 INFO : Dots 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Dots Viva_1106 KitK INFO : Port 0/0/7 Dots Viva_1106 KitK	<pre>80: fastboot == Baytrail790300% 80: fastboot == Baytrail790300% at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 80: fastboot == Baytrail790300%</pre>	2 erase system 2 erase coche 2 erase config 2 erase factory 2 cem stop partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014\droidboot.img" 1 flash recovery "C: 31.02.014\recovery.img"	
hus Messages 0/31/14 12:15:15.160 0/31/14 12:15:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:01.471 0/31/14 12:20:04.583 0/31/14 12:21:00.573 Umern/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:21:00.573 Umern/Rarvan/Desktop/C	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Port 0'2007 INFO : Port 0/0/7 Port 0'2007 INFO : Port 0/0/7 Port 0'2007 Port 0'2007 Por	<pre>60: fastboot -= Baytrail7903000; 80: fastboot -= Baytrail7903000; 80: fastboot -= Baytrail790300; 80: fastboot -= Baytrail7903000; 80: fastboot -= Baytrail7903000; 80: fastboot -= Baytrail7903000; 80: fastboot -= Baytrail7903000; 81: 10.2014/NH/VVva_1100_K1tKat 80: fastboot -= Baytrail7903000; 81: 10.2014/NH/VVa_1100_K1tKat 80: fastboot -= Baytrail7903000;</pre>	<pre>2 erase system 2 erase cache 2 erase config 2 erase logs 2 erase factory 2 cem stop_partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014/dscidboot.ing" 2 flash recovery "C: 31.10.2014/secovery.ing" 1 flash system "C:</pre>	
Aus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:39.340 0/31/14 12:20:20.400 0/31/14 12:20:21.677 0/31/14 12:20:21.677 0/31/14 12:22:08.3 0/31/14 12:22:08.573 0/31/14 12:22:08.573 Umers\Rarvan\Desktop\( 0/31/14 12:22:0.08) 0/31/14 12:22:0.08) 0/31/14 12:22:0.08)	INFO : Det 0/0/7 INFO : Det 0/0/7 INFO : Pet 0/0/7 Pet 0/0/7 Pet 0/0/7 Pet 0/0/7 Pet 100 : Pet 0/0/7 Pet 100 : Pet 0/0/7	<pre>60: fastboot -= Baytrail7903809 80: fastboot -= Baytrail7903809 at_31.10.2014/SM_Vivs_i100_KitKat 80: fastboot -= Baytrail7903809 at_31.10.2014/SM_Vivs_i100_KitKat 80: fastboot -= Baytrail7903809</pre>	2 erase system 2 erase coche 2 erase config 2 erase factory 2 cem stop partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014\droidboot.img" 7 flash recovery "C: 31.10.2014\recovery.img" 2 flash system "C: 31.0.2014\system.img"	
Aus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:01.400 0/31/14 12:20:41.781 0/31/14 12:20:41.781 0/31/14 12:20:04.528 0/31/14 12:21:00.53 0/31/14 12:21:00.53 0/31/14 12:21:15.078 Umerrv/Amruwn/Desktop/C 0/31/14 12:21:15.078 Umerrv/Amruwn/Desktop/C 0/31/14 12:21:3.482	INFO : Dots 0/0/7 INFO : Dots 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Opdate_Vive_110g_KitK INFO : Port 0/0/7 Opdate_Vive_110g_KitK INFO : Port 0/0/7 Opdate_Vive_110g_KitK INFO : Port 0/0/7	<pre>80: fastboot == Baytrail7903009; 80: fastboot == Baytrail7903009; at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 80: fastboot == Baytrail7903009; at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 80: fastboot == Baytrail7903109; at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 80: fastboot == Baytrail7903109;</pre>	2 erase system 2 erase coche 2 erase coche 2 erase fogs 2 erase factory 2 cem stop partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014\droidboot.img" 2 flash recovery.img" 2 flash system "C: 31.10.2014\system.img" 1 flash splashcreen "C: 3 flash splashcreen "C:	
Mus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:01.471 0/31/14 12:21:00.573 0/31/14 12:21:00.573 Umerr/Narvan/Desktop/5 0/31/14 12:21:00.573 Umerr/Narvan/Desktop/5 0/31/14 12:22:30.78 Umerr/Narvan/Desktop/5 0/31/14 12:22:37.462 Umerr/Narvan/Desktop/5 0/31/14 12:22:37.462 Umerr/Narvan/Desktop/5	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7	<pre>#0: fastboot = Baytrail703030; #0: fastboot = Baytrail703030; #1: 10: 2014/W Vive_i100 KitKa; #0: fastboot = Baytrail703030;</pre>	<pre>2 erase system 2 erase config 2 erase config 2 erase foots 2 erase factory 2 oem stop_partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014/dotdBoot.ing" 7 flash recovery "C: 31.10.2014/recovery.ing" 31.10.2014/recovery.ing" 7 flash system "C: 31.10.2014/system.ing" 7 flash system "C: 31.10.2014/bootlogo.bin"</pre>	
Aus Messages 0/31/14 12:15:15.140 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:21.477 0/31/14 12:20:21.4781 0/31/14 12:21:04.548 Users\Rarvan\Desktop\C 0/31/14 12:21:06.573 Users\Rarvan\Desktop\C 0/31/14 12:21:10.778 0/31/14 12:22:37.462 Users\Rarvan\Desktop\C 0/31/14 12:22:37.462 Users\Rarvan\Desktop\C 0/31/14 12:22:37.462 Users\Rarvan\Desktop\C 0/31/14 12:22:27.462	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Poste Vive_100_Kirk INFO : Port 0/0/7 Poste Vive_100_Kirk INFO : Port 0/0/7 Poste Vive_100_Kirk INFO : Port 0/0/7 Poste 0/0/7 Post 0/0/7	<pre>60: fastboot -= Baytrail7903809 80: fastboot -= Baytrail7903809 at_31.10.2014/SM_Viva_110G_KitKat 80: fastboot -= Baytrail7903809</pre>	<pre>2 erase system 2 erase coche 2 erase coche 2 erase config 1 erase fectory 2 cem stop partitioning 2 flash factboot "C: 31.10.2014\droidboot.ing" 31.10.2014\droidboot.ing" 31.10.2014\droidboot.ing" 31.10.2014\system "C: 31.10.2014\system</pre>	
<pre>shus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:01.400 0/31/14 12:20:01.761 0/31/14 12:21:00.53 0/31/14 12:21:00.53 0/31/14 12:21:00.53 0/31/14 12:21:00.573 Umear%Jarvan/Desktop/C 0/31/14 12:21:19.078 Umear%Jarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:19.078 Umear%Jarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:19.078 Umear%Jarvan/Desktop/C Umear%Jarvan/Desktop/C Umear%Jarvan/Desktop/C Umear%Jarvan/Desktop/C Umear%Jarvan/Desktop/C</pre>	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Port	<pre>00 fastboot -= Baytrail7903009 00 fastboot -= Baytrail7903009 at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 00 fastboot -= Baytrail7903009 at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 00 fastboot -= Baytrail7903009 at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 00 fastboot -= Baytrail7903009 at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 00 fastboot -= Baytrail790309 at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 00 fastboot -= Baytrail790309 at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 00 fastboot -= Baytrail790309</pre>	2 erase system 2 erase coche 2 erase coche 2 erase fogs 2 erase factory 2 cem stop partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014/secovery.img" 7 flash system.img" 7 flash system.img" 7 flash system.c: 31.10.2014/boot.opo.bin" 7 flash bot "C: 31.10.2014/boot.img"	
<pre>Mus Messages 0/31/14 12:15:15.160 0/31/14 12:15:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:00.573 0/31/14 12:21:00.573 Umerr/Narvan/Desktop/C 0/31/14 12:21:00.573 Umerr/Narvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:00.873 Umerr/Narvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:4.304 Umerr/Narvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:4.304 Umerr/Narvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:45.239</pre>	INFO : Det 0/0/7 INFO : Det 0/0/7 INFO : Det 0/0/7 INFO : Det 0/0/7 INFO : Part 0/0/7 INFO : Part 0/0/7 INFO : Part 0/0/7 Pate Vive_110g Kiek INFO : Det 0/0/7 Pate_Vive_110g Kiek INFO : Det 0/0/7 Pate_Vive_110g Kiek INFO : Det 0/0/7 Pate_Vive_110g Kiek INFO : Det 0/0/7 Pate_Vive_110g Kiek INFO : Part 0/0/7 Pate_Vive_110g Kiek INFO : Part 0/0/7 INFO : Part 0/0/7	<pre>#0: fastboot = Baytrail703203 #0: fastboot = Baytrail703203 #1:0: 2014/WF_Viva_100_KitKat #0: fastboot = Baytrail703203 #1:0: 2014/WF_Viva_100_KitKat #0: fastboot = Baytrail703203 #1:0: 2014/WF_Viva_100_KitKat #0: fastboot = Baytrail703203 #1:0: 10:2014/WF_Viva_100_KitKat #0: fastboot = Baytrail703203 #1:0: 2014/WF_Viva_100_KitKat #0: fastboot = Baytrail703203</pre>	<pre>1 erss system 2 erss cochs 2 erss cochs 2 erss togs 1 erss factory 1 oem stop partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014/srecovery.img" 1 flash recovery.img" 1 flash system "C: 31.10.2014/spectem.img" 1 flash splashermen "C: 31.10.2014/bootlopo.bin" 1 flash boot "C: 31.10.2014/bootlopo.bin" 1 flash boot "C: 31.10.2014/bootlop.bin" 1 flash boot "C: 31.10.2014/bootlop.bin"</pre>	
Aus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:02.1677 0/31/14 12:20:21.677 0/31/14 12:21:02.653 0/31/14 12:21:02.653 0/31/14 12:21:00.573 0/31/14 12:22:10.573 0/31/14 12:22:37.462 0/31/14 12:22:37.462 0/31/14 12:22:46.142 Umers/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:46.142 Umers/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:46.142 0/31/14 12:22:22:46.142 0/31/14 12:22:22:46.142 0/31/14 12:22:22:46	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Poste Vive_100 Kitk INFO : Port 0/0/7 Poste Vive_100 Kitk INFO : Port 0/0/7 Poste Vive_100 Kitk INFO : Port 0/0/7 INFO : Opt 0/0/7 INFO : do_flam_fl INFO : do_flam_fl	<pre>60: fastboot -s Baytrail7903809; 80: fastboot -s Baytrail7903809; 81: fastboot -s Baytrail7903</pre>	<pre>2 erase coche 2 erase coche 2 erase config 2 erase fotory 1 erase fectory 2 cem stop_partitioning 2 flash factboot "C: 31.10.2014\droidboot.ing" 31.10.2014\droidboot.ing" 31.10.2014\droidboot.ing" 31.10.2014\spstem.ing" 5 flash spisshareen "C: 31.10.2014\spotlogo.bin" 5 flash boot "C: 31.10.2014\boot.og.bin" 5 flash boot "C: 31.10.2014\boot.ing"</pre>	
<pre>hus Messages 0/31/14 12:15:15.160 0/31/14 12:15:35.340 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:01.400 0/31/14 12:20:01.761 0/31/14 12:21:04.528 0/31/14 12:21:04.528 0/31/14 12:21:00.873 0/31/14 12:21:00.873 Umerx/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:15.078 Umerx/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:15.078 Umerx/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:45.284 Umerx/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:45.284 Umerx/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:45.284 Umerx/Rarvan/Desktop/C 0/31/14 12:22:45.284</pre>	INFO : Dots 0/0/7 INFO : Dots 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Dydate_Vive_110G_Kitk INFO : Port 0/0/7 Dydate_Vive_110G_Kitk INFO : Port 0/0/7 Dydate_Vive_110G_Kitk INFO : Port 0/0/7 Dydate_Vive_10G_Kitk INFO : Port 0/0/7 Dydate_Vive_10G_Kitk INFO : Port 0/0/7 Dydate_Vive_10G_Kitk INFO : Port 0/0/7 Dydate_Vive_10G_Kitk INFO : Port 0/0/7	<pre>00 fastboot -= Baytrail7903009; 90 fastboot -= Baytrail7903009; at_31.10.2014/SH_Vivs_110G_KitKat 90 fastboot -= Baytrail7903009; at_31.10.2014/SH_Vivs_10G_KitKat 90 flash success</pre>	<pre>2 erase system 2 erase coche 2 erase coche 2 erase fogs 2 erase factory 2 cem stop_partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014\droidboot.img" 2 flash spatorevy "C: 31.02.2014\recovery.img" 2 flash system "C: 31.10.2014\recovery.img" 2 flash spatherreen "C: 31.10.2014\boot.logo.bin" 31.10.2014\boot.opo.bin" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img" 31.10.2014\boot.img"</pre>	
<pre>shus Messages 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:19:15.160 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:00.400 0/31/14 12:20:01.477 0/31/14 12:21:00.573 0/31/14 12:21:00.573 Umerx/Rarvan/Desktop/0 0/31/14 12:21:00.573 Umerx/Rarvan/Desktop/0 0/31/14 12:22:00.573 Umerx/Rarvan/Desktop/0 0/31/14 12:22:30.77462 0/31/14 12:22:37.462 0/31/14 12:22:45.289 0/31/14 12:22:46.141 0/31/14 12:22:46.141</pre>	INFO : Port 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Port 0/0/7 Port 0/0/7 Port 0/0/7 Port 0/0/7 Port 0/0/7 Dort 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 Dort 0/0/7 INFO : Port 0/0/7 INFO : Dort 0/0/7	<pre>60: fastboot -= Baytrail7903803 80: fastboot -= Baytrail7903803 81: fastboot -= Baytrail7903803 81: 10.2014/SM_Viva_100_KitKat 80: fastboot -= Baytrail7903803 81: 10.2014/SM_Viva_100_KitKat 80: fastboot -= Baytrail7903803 81: 31: 10.2014/SM_Viva_100_KitKat 80: fastboot -= Baytrail7903803 81: 10.2014/SM_Viva_100_KitKat 80: fastboot -= Baytrail7903803 81: 10.2014/SM_Viva_100_KitKat 80: fastboot -= Baytrail7903803</pre>	<pre>erss system 2 erss coche 2 erss coche 2 erss config 2 erss factory 1 cem stop_partitioning 1 flash factboot "C: 31.10.2014\droidboot.img" 1 flash recovery "C: 31.10.2014\recovery.img" 1 flash system "C: 31.10.2014\recovery.img" 1 flash splashscreen "C: 31.10.2014\boot.po.bin" 1 flash boot "C: 31.10.2014\boot.img" 1 continue</pre>	

Jeśli podczas aktualizacji napotkasz trudności, naciśnij na 15 sekund przycisk "Power", aż do wyłączenia tabletu. Uruchom ponownie komputer PC / laptopa i ponów procedurę od kroku nr 4. Upewnij się, że wszystkie sterowniki zostały zainstalowane poprawnie.

*UWAGA!* Tablet zostanie automatycznie uruchomiony ponownie po zakończeniu aktualizacji oprogramowania. Zajmie to więcej niż normalna sekwencja rozruchowa.

5. Instalacja sterowników audio.

Podłącz tablet do komputera PC / laptopa w następujący sposób: Ustawienia-> Programy -Opcje-> Zaznacz debugowanie USB

	⊿∎ 12:40
CONT Developer options	ON
DEBUGGING	
USB debugging Debug mode when USB is connected	

Skopiuj katalog Sound\_Driver na dysku lokalnym D komputera / laptopa i kliknij prawym przyciskiem myszy na update.bat, następnie lewym przyciskiem na opcję "Uruchom jako administrator".

				Contraction of the local division of the loc		1.00	-
rganize 🔻 🛅 Oper	Print New folder	CONTRACTOR OFFICE			922 -		
Favorites	Name	Date modified	Туре	Size			
E Desktop	3g038i06.bin	4/10/2014 9:18 PM	BIN File	8,192 KB			
Downloads	42.bin	7/3/2014 10:22 AM	BIN File	8,192 KB			
3 Recent Places	44.bin	7/23/2014 5:57 PM	BIN File	8,192 KB			
L Google Drive	# adb	1/15/2014 12:37 PM	Application	4,365 KB			
	AdbWinApi.dll	1/11/2013 12:34 PM	Application extens	94 KB			
Desktop	AdbWinUsbApi.dll	1/11/2013 12:34 PM	Application extens	60 KB			
词 Libraries	fparts	9/17/2013 6:25 AM	Text Document	8 KB			
Documents	FPT	9/17/2013 6:25 AM	File	444 KB			
Music	fpt-setup	7/9/2014 4:54 PM	Windows Batch File	1 KB			
Pictures	fpt-setup.sh	9/17/2013 6:25 AM	SH File	1 KB			
Videos	FWUpdLcl	9/17/2013 6:25 AM	File	122 KB			
& Razvan	temp	8/15/2014 5:31 PM	Text Document	1 KB			
android 📗	TXEInfo	9/17/2013 6:25 AM	File	207 KB			
a Contacts	TXEManuf	9/17/2013 6:25 AM	File	293 KB			
Desktop	TXEManuf.cfg	9/17/2013 6:25 AM	CFG File	6 KB			
bownloads	1 update Onen		Windows Batch File	1 KB			
Favorites	vsccommn.bi		BIN File	3 KB			
L Google Drive	wisky_kk-otg		BIN File	8,192 KB			
🎍 Intel	Print	10					
🔐 Links	Sy Run as admi	nistrator Z					
My Documents	Troubleshoo	t compatibility					
My Music	Scan with A	VG					
A My Pictures	ermanent)	/ shred with AVG					
Searce .	Add to archi	VØ					
update	Date modifie 🖀 Add to "upd	ate.rar"					

Zostanie otwarte nowe okno wiersza poleceń, a sterowniki audio zostaną zainstalowane automatycznie.

C:\Windows\System32\cmd.exe	- 0 -	×
<pre>+[0m     Flash Devices Found +[0m W25Q64DW ID:0xEF6017 Size: 8192KB &lt;65536Kb&gt; +[0m</pre>		^
<pre>+[0m+[33m The PDR region exists in flash. Continuing will cause the loss of any pre-existing data. *[0m+[33mDo you wish to continue? Y/<n> or q to quit : *[0m *[0m *[0m *[0m- Reading Flash [0x800000] 8192KB of 8192KB - 100% complete. *[0m- Reading Flash Block [0x015000] - 100% complete. *[0m- Programming Flash [0x015000] 4KB of 4KB - 100% complete. *[0m- Erasing Flash Block [0x01B000] - 100% complete. *[0m- Programming Flash [0x01B000] 12KB of 12KB - 100% complete. *[0m- Programming Flash [0x01B000] 12KB of 12KB - 100% complete. *[0m- Programming Flash [0x603000] 12KB of 12KB - 100% complete. *[0m- Versing Flash Block [0x603000] 12KB of 12KB - 100% complete. *[0m- Versing Flash [0x800000] 8192KB of 8192KB - 100% complete. *[0m+Using Flash [0x800000] 8192KB of 8192KB - 100% complete. *[0m+[32m FPT Operation Passed *[0mshell@UUA_i10G_0C:/data/local/tmp # exit shell@UUA_i10G_0C:/ \$ exit</n></pre>		(11)
D:\Sound_driver>pause Press any key to continue		-

Po zakończeniu instalacji sterownika dźwięku naciśnij przycisk ENTER. Tablet zostanie uruchomiony ponownie, a okno wiersza poleceń zostanie automatycznie zamknięte